



GENERADOR COLEMAN MORECI 7,500 WATTS

Modelo: MO7500

Con motor Moreci con valvulas OHV ofrece una larga vida útil.

- * **Tanque de combustible de acero** de gran capacidad con indicador de combustible
- * **Apagado automático por bajo nivel de aceite** protege el motor
- * **Marco de acero 1 1/4 "** para mayor resistencia y durabilidad
- * **Volmetro incluido**
- * **Ruedas solidas** de alta resistencia y **manijas**
- * **Arranque eléctrico con batería incluida**



Modelo	MO-7500
Watts Nominales	5,000
Watts máximos	7,500
Voltaje	120 / 240 V
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	41.6 / 20.83
Amperaje Máximo	62.5 / 31.25
Desplazamiento de motor	389 cc (13 HP)
Tipo de motor	OHV
RPM de motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Regulador Automático de Voltaje	Incluido
Arranque	Eléctrico / Retráctil
Apagado por bajo nivel de aceite	Incluido
Capacidad de tanque	26 Lts
Funcionamiento al 50%	12 Hrs

Dimensiones y peso (Largo x Ancho x Altura)

C/ Empaque 72 x 54 x 58 cm, 80 Kg

Incluye:

