

## GENERADOR COLEMAN MORECI 4,500 WATTS

Modelo: MO4500

Con motor Moreci a gasolina con valvulas OHV ofrece una larga vida útil.

- \* **Tanque de combustible de acero** de gran capacidad con indicador de combustible a gasolina
- \* **Apagado automático por bajo nivel de aceite** protege el motor
- \* **Marco de acero 1 1/4 "** para mayor resistencia y durabilidad
- \* **Volmetro incluido**
- \* **Ruedas solidas** de alta resistencia y manijas

Modelo	MO-4500
Watts Nominales	3,000
Watts máximos	4,500
Voltaje	120 / 240 V
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	25 / 12.5
Amperaje Máximo	37.5 / 18.75
Desplazamiento de motor	208 cc (7 HP)
Tipo de motor	OHV
RPM de motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Regulador Automático de Voltaje	Incluido
Tipo de combustible	Gasolina
Arranque	Retráctil
Apagado por bajo nivel de aceite	Incluido
Capacidad de tanque	16 Lts
Funcionamiento al 50%	12 Hrs



### Dimensiones y peso (Largo x Ancho x Altura)

C/ Empaque 62 x 49 x 51 cm, 50 Kg

Incluye:

